

Komplettering till bruksanvisningen

Deutz TD 2.2 Cold Start

Godkända modeller anges på omslagets insida

CE
UK
CA

Översättning av
originalanvisningar
First Edition
Second Printing
Part No. 1310433SWG

Introduktion

Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Kontakta oss:

Internet: www.genielift.com

E-post: awp.techpub@terex.com

Godkänd för CE-/UK-modeller

S [®] -65 XC [™] , S [®] -65 Trax [™]	SX [™] -105 XC [™]
Z [®] -45 XC [™]	SX [™] -125 XC [™]
Z [®] -51	SX [™] -135 XC [™]
Z [®] -62	ZX [®] -135
S [®] -40 XC [™] , S [®] -40 Trax [™]	SX [™] -150
S [®] -45 XC [™] , S [®] -45 Trax [™]	SX [™] -180
S [®] -85 XC [™]	GS [™] -3384
Z [®] -80	GS [™] -3390, GS [™] -4390, GS [™] -5390

⚠ VARNING

Installera inte Deutz TD 2.2 Cold Start på någon annan Genie-produkt än de godkända modellerna.


Copyright © 2021 Terex Corporation


Första upplagan: Andra tryckningen, januari 2022

Genie, "S", "SX", "Z", "ZX" and "GS" är registrerade varumärken som tillhör Terex South Dakota, Inc. i USA och i många andra länder.

"XC" och "TRAX" är varumärken som tillhör Terex South Dakota, Inc.

Dessa maskiner uppfyller kraven hos

 Uppfyller EG-direktiv 2006/42/EG
Se EG-försäkran om överensstämmelse

 Leverans av säkerhetsföreskrifter för maskiner 2008

Introduktion



Fara

Underlåtenhet att följa anvisningarna och säkerhetsreglerna i denna handbok och i bruksanvisningen för denna maskin kan förorsaka dödsfall eller allvarlig personskada.

Beakta och följ noga:

Normal användning:

- DEFA-motorvärmare ska normalt inte användas mer än 3 timmar om dagen.
- Vid normal användning bör motorvärmaren inte användas mer än 5 månader per år.

Yrkesmässig användning:

- Behöver registreras för årlig funktionskontroll. Installera vid behov en ny värmare med utökad service i nödfordon eller strömförsörjningsenheter.
- Vid yrkesmässig användning kan värmaren vara ansluten hela dagen.
- Den årliga servicekostnaden täcks inte av DEFA AS.

Introduktion

Modellerna S-65 XC, Z-62:

Innehåll i satsen 1310424

Artikel-nummer	Dekalbeskrivning	Ant.
1258783	Kabel, anslutning, elnät	1
1258789	Kabel, förlängning, 3 meter	1
1261879	Kabel, förlängning, 1 meter	1
1294422	Laddare, batteri (multiladdare)	1
1309694	Värmeelement, oljetråg, Deutz TD 2.2, 230 V	1

Modellerna Z-45 SC, Z-51:

Innehåll i satsen 1310430

Artikel-nummer	Dekalbeskrivning	Ant.
1258783	Kabel, anslutning, elnät	1
1261879	Kabel, förlängning, 1 meter	1
1294422	Laddare, batteri (multiladdare)	1
1309694	Värmeelement, oljetråg, Deutz TD 2.2, 230 V	1

Modell Z-80:

Innehåll i satsen 1311181

Artikel-nummer	Dekalbeskrivning	Ant.
1258783	Kabel, anslutning, elnät	1
1258823	Kabel, förlängning, 2 meter	1
1294422	Laddare, batteri (multiladdare)	2
1309694	Värmeelement, oljetråg, Deutz TD 2.2, 230 V	1

Modell ZX-135:

Innehåll i satsen 1311182

Artikel-nummer	Dekalbeskrivning	Ant.
1258783	Kabel, anslutning, elnät	1
1258823	Kabel, förlängning, 2 meter	2
1258787	Kabel, förlängning, 5 meter	1
1294422	Laddare, batteri (multiladdare)	2
1309694	Värmeelement, oljetråg, Deutz TD 2.2, 230 V	1

Modell SX-135 XC:

Innehåll i satsen 1311183

Artikel-nummer	Dekalbeskrivning	Ant.
1258783	Kabel, anslutning, elnät	1
1258789	Kabel, förlängning, 3 meter	1
1258823	Kabel, förlängning, 2 meter	1
1261879	Kabel, förlängning, 1 meter	1
1294422	Laddare, batteri (multiladdare)	2
1309694	Värmeelement, oljetråg, Deutz TD 2.2, 230 V	1

Modellerna SX-150, SX-180:

Innehåll i satsen 1311184

Artikel-nummer	Dekalbeskrivning	Ant.
1258783	Kabel, anslutning, elnät	1
1258789	Kabel, förlängning, 3 meter	1
1258823	Kabel, förlängning, 2 meter	1
1261879	Kabel, förlängning, 1 meter	1
1294422	Laddare, batteri (multiladdare)	2
1309694	Värmeelement, oljetråg, Deutz TD 2.2, 230 V	1

Modellerna S-40 / S-45:

Innehåll i satsen 1311185

Artikel-nummer	Dekalbeskrivning	Ant.
1258783	Kabel, anslutning, elnät	1
1258823	Kabel, förlängning, 2 meter	1
1294422	Laddare, batteri (multiladdare)	1
1309694	Värmeelement, oljetråg, Deutz TD 2.2, 230 V	1
1313064	Formning, batterifäste	1

Introduktion

Modell S-80 XC:

Innehåll i satsen 1311186

Artikel-nummer	Dekalbeskrivning	Ant.
1258783	Kabel, anslutning, elnät	1
1258789	Kabel, förlängning, 3 meter	1
1258823	Kabel, förlängning, 2 meter	2
1294422	Laddare, batteri (multiladdare)	2
1309694	Värmeelement, oljeträg, Deutz TD 2.2, 230 V	1

Modellerna SX-105, SX-125 XC:

Innehåll i satsen 1311187

Artikel-nummer	Dekalbeskrivning	Ant.
1258783	Kabel, anslutning, elnät	1
1258823	Kabel, förlängning, 2 meter	2
1261879	Kabel, förlängning, 1 meter	1
1294422	Laddare, batteri (multiladdare)	2
1309694	Värmeelement, oljeträg, Deutz TD 2.2, 230 V	1

Modellerna GS-3384, GS-3390, GS-4390, GS-5390:

Innehåll i satsen 1312971

Artikel-nummer	Dekalbeskrivning	Ant.
1258783	Kabel, anslutning, elnät	1
1258787	Kabel, förlängning, 5 meter	1
1294422	Laddare, batteri (multiladdare)	1
1309694	Värmeelement, oljeträg, Deutz TD 2.2, 230 V	1

Inspektioner

Inspektion före drift

- Kontrollera att bruksanvisningen och alla nödvändiga kompletteringar är fullständiga, går att läsa och förvaras i plattformens förvaringsfack.
- Kontrollera att alla dekaler finns på maskinen och att de går att läsa.

Kontrollera att motorvärmaren inte har skadats, har monterats fel eller saknas eller har ändrats på ett otillåtet sätt.

- Muttrar, bultar och andra fästanordningar
- Kablar, lock och stift

Om Deutz TD 2.2 kallstartsfunktion är installerad i ett nödfordon eller en strömförsörjningsenhet, när värmaren används jämt eller när fordonet inte används, måste följande årliga service utföras:

- Kontrollera att motorvärmaren fungerar som den ska. Byt ut värmaren om den inte fungerar korrekt eller är defekt.

www.genielift.com

Distribuerad av: